



Easee

Charge Lite

Charge Lite är en pålitlig och framtidssäker laddare som täcker alla dina behov av laddning i hemmet. Lokal Bluetooth-kontroll säkerställer pålitlig anslutning och avancerade smarta säkerhetsfunktioner gör det säkert att ladda - hela tiden. Noggrant utformad och tillverkad i Norge - det ska vara enkelt att ladda hemma.

The future is lite.

Funktioner

Charge Lite kan ladda upp till 7,4 kW på en enfasig krets och upp till 11 kW på en trefasig krets. Installera upp till tre laddare i ett hem.
Laddaren uppdateras kontinuerligt med de senaste funktionerna.

- Easee Link™ Lokal Last och Fasbalansering.
- Balansera energin med byggnaden.¹
- Stöd för solcellsladdning.¹
- Trådlösa uppdateringar.
- Klar för tjänsteleverantörer.
- Svart frontkåpa som standard.
- Tillverkarens garanti: 5 år (Sverige).

Säkerhet

Skydd
Inbyggt jordfelskydd.²
Temperaturövervakning.
Överbelastningskydd.
Slagtålighet: IK10.
Isoleringsklass: I.
Överspänningskategori III.
Stölskydd.

Överensstämmer med följande föreskrifter
2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMC).
2014/35/EU (LVD).
The Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021.
Se DoC för mer information på easee.support

Tekniskt

Laddningseffekt
IT 3-fas: 3 x 9 A = 6,4 kW.
TN 3-fas: 3 x 16 A = 11 kW.
IT/TN 1-fas: 1 x 32 A = 7,4 kW.

Elektrisk
Spänning: 3x 230 V / 400 V AC (±10%).
Nätfrekvens: 50 Hz.
Elnät: TN, IT, TT.
Anslutningspunkt: Typ-2 uttag.
Automatisk justering av laddningshastigheten baserat på tillgänglig ström.¹
Automatisk laddning med solenergi.¹
Automatisk fasbalansering.¹
Inbyggd energimätare.

Anslutning
Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.
Bluetooth 4.2.
Inbyggd esim (Cellulärt LTE).
OCPP 1.6.
Easee Link^{RF} (mellan laddare och Equalizer).
Inbyggd RFID/NFC läsare för åtkomstkontroll.
Easee App för kotnroll och övervakning.

Allmänt
Dimension (mm): H: 256 x W: 193 x D: 106.
Väggmontering (mm): c/c H: 160 x W: 125.
Driftstemperatur: -30 °C to +40 °C.
Vikt: 1,5 kg.

Easee App

Tillförlitlig lokal kontroll
Få lokal kontroll över din laddare genom att ansluta via Bluetooth och få tillgång till många användbara funktioner.

- Kontrollera laddningen.
- Se Laddningsstatus.
- Låsa upp/låsa laddkabeln.
- Tillåt laddning med app.
- Sammanfattning av laddningssessionen.
- Livstidsräknare för konsumtion.
- Tillgänglig energiöversikt.
- Konfiguration.

För Österrike, Finland, Tyskland, Nederländerna, Schweiz: Charge Lite är en hemmaladdare som tillverkats och utformats enbart för användning i bostäder. Charge Lite-laddare får inte användas för annat än bostadsändamål. Bostadsanvändning innebär användning i eller runt en persons egen bostad. Charge Lite-laddaren måste alltid användas av en enskild persons privata anslutning till elnätet. Charge Lite laddaren kan inte användas för att ladda elbilar där man önskar få ersättning för faktisk förbrukad el. Charge Lite laddaren kan inte användas för att beräkna denna förbrukning.

För Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern: Charge Lite är inte MID-godkänd. På vissa marknader är MID-överensstämmelse ännu inte ett krav för laddning av elbilar för vilka återbetalning förväntas eller förbrukning rapporteras som en kostnad i skattedeklarationer; kontrollera lokala bestämmelser för mer information.

Detta dokument är endast avsett för information, tillhandahålls i befintligt skick och kan komma att ändras utan att så kommuniceras på förhand. Easee ASA med dotterbolag tar inte på sig ansvar för informationens och illustrationernas riktighet eller fullständighet och kan inte hållas ansvariga för dina överväganden, bedömningar, beslut/frånvaro av beslut eller annat bruk av informationen i detta dokument.

Ingen del av denna publikation får återpubliceras, reproduceras, överföras eller återanvändas i någon annan form, på något sätt eller i någon form, för att användas av dig eller tredje part, såvida inte annat skriftligen avtalats med Easee eller dess dotterbolag. All tillåten användning ska alltid ske i enlighet med god sed och säkerställa att ingen skada kan orsakas Easee eller genom att vilseleda konsumenten.

Easee och Easees produkter, produktnamn, varumärken och slogans, oavsett om de är registrerade eller ej, är Easees immateriella rättigheter och får inte användas utan skriftligt tillstånd på förhand från Easee. Alla övrigt förekommande produkter och tjänster kan vara märken avseende varor eller tjänster som tillhör respektive ägare.

Den senaste versionen av denna publikation kan laddas ner från <http://easee.support>

Januari 2024 - Version 1.05
© 2023 av Easee ASA. Alla rättigheter förbehållna.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueras och underhålls av ett nätverk av kvalificerade partners och återförsäljare. Finn mer information och din lokala partner på:

www.easee.com