



MULTIMETER MED 836BT MED LOGGFUNKTION OCH BLÅTAND

- Dataloggning på mobilenhet eller till internt minne.
- 10000 mätpunkter
- Ström och spänningsmätning AC och DC
- Resistansmätning, summer och diodtest
- Frekvens och temperatur
- KAT III 1000V

MULTIMETER 836BT

MED LOGGFUNKTION OCH BLÅTAND

Denna multimeter är en 6000 siffrors True RMS multimeter med internt minne och blåtandskommunikation. Du kan antingen läsa värdena på din Android-enhet eller så kan multimetern ställas in, genom din mobila enhet, till att logga över tid. Data lagras i xml-format för enkel vidarehantering av data. Flera multimetrar kan kopplas mot en mobilenhet samtidigt. Instrumentet mäter bl.a. AC/DC spänning, ström, resistans, frekvens och temperatur. EN61010-1 kat III, 1000 V.

Generella specifikationer:

Mätprincip	True RMS, 40 Hz – 1 kHz
Säkerhetskategori	KAT III 1000V
Storlek	185x85x30mm
Vikt inkl. batteri	320 g
Datalagring	10000 positioner
Kommunikation	Blåtand

Mätspcifikationer

Funktion	Mätområde	Bästa noggrannhet
Ström AC	0,1uA...20,00A	$\pm(0,8\%+2)$
Ström DC	0,1uA...20,00A	$\pm(0,8\%+2)$
Spänning	AC 0,1mV...750V	$\pm(0,8\%+2)$
Spänning	DC 0,01mV...1000,0V	$\pm(0,5\%+2)$
Resistans	0,1 Ω ...60,00M Ω	$\pm(0,8\%+2)$
Frekvens	0,001Hz...9,999MHz	$\pm(0,8\%+2)$
Kapacitans	0,01nF...4000uF	$\pm(2,5\%+3)$
Temperatur.	-50...400°C Typ K	



Levereras med:

Väska, testsladdar, krokodilklämmor, temperaturgivare, batterier och bruksanvisning.

Beställningsinformation:

Artikelnummer: 30106